

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mpx-410dmp-mikser-stereo-dla-dj-z-wbudowanym-odtwarzaczem-mp3-oraz-odbiornikiem-bluetooth-p-5159.html>



MPX-410DMP Mikser stereo dla DJ, z wbudowanym odtwarzaczem MP3 oraz odbiornikiem Bluetooth

Cena brutto	1 529,00 zł
Cena netto	1 243,09 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	MPX-410DMP
Kod EAN	4007754237634

Opis produktu

Mikser stereo dla DJ, z wbudowanym odtwarzaczem MP3 oraz odbiornikiem Bluetooth

Mikser:

- 4 kanały wejściowe stereo, przełączane MP3/phono/linia (kanał 1), aux/phono/linia (kanał 2) oraz aux/mikr./linia (kanały 3-4)
- Kanały wejściowe z regulacją wzmacnienia oraz 2-punktowym korektorem
- 1 kanał mikr. DJ, regulowany, z 2-punktowym korektorem
- Odśłuch PFL (pre-fader) dla kanałów wejściowych stereo oraz wyjścia master przez regulowane wyjście słuchawkowe
- Crossfader z przełącznikami przyporządkowującymi
- Diodowy wskaźnik poziomu dla kanału stereo master
- Dodatkowe wyjścia booth oraz record

Odtwarzacz MP3 z odbiornikiem Bluetooth, interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC:

- Odbiornik Bluetooth pozwalający na bezprzewodowe połączenie z notebookiem, smartfonem lub tabletem
- Możliwość bezpośredniego podłączania nośników USB
- Odpowiednie karty SD/MMC do 32GB (FAT16/FAT32), dostępne jako wyposaż. dodatk.
- Wyświetlacz alfanumeryczny
- Funkcja powtarzania
- Niebieskie podświetlenie wyświetlacza

Parametry

Liczba kanałów	4
Liczba wejść	12

Wejście mikrofonowe	1.5mV, 3 x 6.3mm
Wejście liniowe	200mV, 4 x RCA L/R
Wejście CD	-
Wejście phono	2mV, 2 x RCA L/R
Tape (odtworzenie)	-
Wejście aux	200mV, 3 x RCA L/R
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	1V, 1 x 3-pinowy XLR (sym.) 1 x RCA L/R
Wyjście record	400mV, 1 x RCA L/R
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	1V, 1 x 6.3mm L/R
Wyjścia Aux	-
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	-
Control room	-
Tape	-
Słuchawki	≥ 8Ω, 1 x 6.3mm
Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-
USB	tak
Pasmo przenoszenia	20-20000 Hz
THD	
Stosunek S/N	> 60dB, nie ważony
Przesłuch	-
Korektor basy	+15dB/50Hz (kanały 1-4) ±12dB/100Hz (DJ mic)
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±15dB/10kHz (kanały 1-4) ±12dB/7kHz (DJ mic)
Korektor graficzny	-
Talkover	-
Zasilanie phantom	-
Crossfader	tak
Odtwarzacz	MP3, USB
Końcówka mocy	-
Zasilanie	230V~/50Hz/15VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	15 VA
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	105 mm
Wysokość (U)	2
Waga	2,2 kg