

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pmx-122fx-mikser-z-cyfrowa-koncowka-mocy-2-x-475wrms4-p-5869.html>



PMX-122FX Mikser z cyfrową końcówką mocy, 2 x 475W_{RMS}/4Ω

Cena brutto	4 849,00 zł
Cena netto	3 942,28 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PMX-122FX
Kod EAN	4007754239805

Opis produktu

Mikser z cyfrową końcówką mocy, 2 x 475W_{RMS}/4Ω

oraz dwoma urządzeniami efektowymi DSP.

- 12 kanałów wejściowych mono, każdy z regulacją wzmocnienia, 3-punktowym korektorem, regulatorem panoramy oraz filtrem dolnozaporowym (low cut)
- 2 kanały wejściowe stereo, każdy z regulacją wzmocnienia, 4-punktowym korektorem oraz regulatorem balansu
- 2 urządzenia efektowe DSP z 100 różnymi efektami każdy np. reverb, hall, echo i wiele innych
- Wbudowany, regulowany kompresor/limiter
- 7-punktowy korektor
- Regulowane wejścia Aux return stereo oraz wyjścia FX send
- Wyjście control room i słuchawkowe
- Inserty dla kanałów wejściowych mono
- Złącza Tape record/play
- Zasilanie phantom +48V, włączane dla każdej grupy kanałów wejściowych
- Diodowy wskaźnik poziomu stereo
- Metalowa obudowa
- Gniazdo dla lampki GNL-304, GNL-305 lub GNL-314

tastenwelt 02/2015

"Model PMX-122FX od IMG Stage Line posiada 12 kanałów mono oraz 2 kanały stereo, co jest wystarczającym rozwiązaniem dla niewielkich zespołów muzycznych. Oferuje także wiele gotowych efektów oraz presetów, a także możliwość podbicia dźwięku."

Parametry

Liczba kanałów	12
Liczba wejść	27

Wejście mikrofonowe	0.5mV, sym., 12 x 3-pinowy XLR
Wejście liniowe	8mV, sym. (stereo), 2 x 6.3mm L/R 2mV, sym. (mono), 12 x 6.3mm
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtwarzanie)	60mV, 1 x RCA L/R
Wejście aux	60mV, sym., 2 x 6.3mm L/R
Wejście Insert	80mV, 12 x 6.3mm
Powrót efektu	-
Wyjście master	1.5V, sym., 1 x 3-pinowy XLR L/R
Wyjście record	-
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	10V, 4 x 6.3mm
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	-
Control room	10V, stereo, 1 x 6.3mm
Tape	680mV, 1 x RCA L/R
Słuchawki	≥ 8Ω, 1 x 6.3mm
Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-
USB	-
Pasmo przenoszenia	20-20000 Hz
THD	
Stosunek S/N	89 dB
Przesłuch	-63 dB
Korektor basy	±15dB/80Hz
Korektor średnie	±15dB/100-8 000Hz (kanały mono)±15dB/500Hz (kanały stereo)±15dB/3kHz (kanały stereo)
Korektor wysokie	±15dB/12kHz
Korektor graficzny	±15dB, 63/160/400Hz/1/2.5/6.3/16kHz
Talkover	-
Zasilanie phantom	+48 V
Crossfader	-
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	2 x 475W/4Ω2 x 260W/8Ω1 x 900W/8Ω
Zasilanie	230V~/50Hz/1250VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1250 VA
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	545 mm
Wysokość	145 mm
Głębokość	465 mm
Wysokość (U)	-
Waga	12,5 kg