

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pmx-164-mikser-z-koncowka-mocy-70w-4-p-7962.html>



PMX-164 Mikser z końcówką mocy, 70W, 4Ω

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PMX-164
Kod EAN	4007754264395

Opis produktu

Mikser z końcówką mocy, 70W, 4Ω

- Mikser i wzmacniacz w drewnianej obudowie, pokrytej czarnym tworzywem sztucznym
- 5 kanałów wejściowych mono z regulacją wzmacnienia, 2-punktowym korektorem i regulatorem efektu
- 1 kanał wejściowy mono (wejście stereo) z regulacją wzmacnienia, 2-punktowym korektorem i regulatorem efektu
- Wbudowany odbiornik Bluetooth
- Wbudowany odtwarzacz MP3 z interfejsem USB, czytnikiem kart SD i wyświetlaczem LCD
- Regulowany efekt pogłosu (delay)
- Podłączenie nagrywania/odtwarzania i CD/tape
- 5-punktowy korektor dla sumy
- Filtr dolnozbiorowy: 200Hz, 6dB/okt.
- Wyjście Sub out dla aktywnego subwoofera

Parametry

Liczba kanałów	6
Liczba wejść	13
Wejście mikrofonowe	1.5 mV, 6 x 3-pole XLR
Wejście liniowe	15 mV, 5 x 6.3 mm jack, 1 x RCA L/R
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtwarzanie)	200 mV, 1 x RCA L/R
Wejście aux	-
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	-
Wyjście record	-
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	-
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	-
Control room	-
Tape	550 mV, 1 x RCA L/R
Słuchawki	-
Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-
USB	-
Pasmo przenoszenia	20-20000 Hz

THD	0,1 %
Stosunek S/N	>65 dBA
Przesłuch	-
Korektor basy	±15 dB/40 Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±15 dB/15 kHz
Korektor graficzny	±12 dB, 100/500 Hz/1/2.5/10 kHz
Talkover	-
Zasilanie phantom	-
Crossfader	-
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	70 W/4 Ω50 W/8 Ω
Zasilanie	~ 230 V/50 Hz/210 VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	210 VA
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	400 mm
Wysokość	220 mm
Głębokość	230 mm
Wysokość (U)	-
Waga	7 kg