

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pmx-64fx-mikser-z-cyfrowa-koncowka-mocy-2-x-475wrms4-p-5871.html>



PMX-64FX Mikser z cyfrową końcówką mocy, 2 x 475W_{RMS}/4Ω

Cena brutto	3 140,00 zł
Cena netto	2 552,85 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PMX-64FX
Kod EAN	4007754239812

Opis produktu

Mikser z cyfrową końcówką mocy, 2 x 475W_{RMS}/4Ω

oraz urządzeniem efektowym DSP.

- 6 kanałów wejściowych mono, każdy z przełącznikiem PAD, 3-punktowym korektorem oraz regulatorem panoramy
- 3 kanały wejściowe stereo, każdy z 3-punktowym korektorem oraz regulatorem balansu
- 1 kanał wejściowy stereo z regulatorem balansu
- Urządzenie efektowe DSP z 100 różnymi efektami np. reverb, hall, echo i wiele innych
- Wbudowany, regulowany kompresor/limiter
- 7-punktowy korektor dla wyjścia master i monitor
- Regulowane wejścia Aux return stereo oraz wyjścia FX send
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Złącza Tape record/play
- Zasilanie phantom +48V, włączane dla każdej grupy kanałów wejściowych
- Diodowy wskaźnik poziomu stereo
- Metalowa obudowa
- Gniazdo dla lampki GNL-304, GNL-305 lub GNL-314

Parametry

Liczba kanałów	10
Liczba wejść	19
Wejście mikrofonowe	1mV, sym., 9 x 3-pinowy XLR
Wejście liniowe	75mV, sym. (stereo), 3 x 6.3mm L/R 10mV, sym. (mono), 6 x 6.3mm
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtwarzanie)	100mV, 1 x RCA L/R
Wejście aux	80mV, sym., 1 x 6.3mm
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	1.5V, sym., 1 x 6.3mm L/R
Wyjście record	-
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-

Wyjścia Aux	10V, 1 x 6.3mm
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	-
Control room	10V, mono (monitor), 1 x 6.3mm
Tape	800mV, 1 x RCA L/R
Słuchawki	$\geq 8\Omega$, 1 x 6.3mm
Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-
USB	-
Pasmo przenoszenia	20-20000 Hz
THD	
Stosunek S/N	89 dB
Przesłuch	-63 dB
Korektor basy	$\pm 15\text{dB}/80\text{Hz}$
Korektor średnie	$\pm 12\text{dB}/2.5\text{kHz}$
Korektor wysokie	$\pm 15\text{dB}/12\text{kHz}$
Korektor graficzny	$\pm 15\text{dB}$, 63/160/400Hz/ 1/2.5/6.3/16kHz
Talkover	-
Zasilanie phantom	+48 V
Crossfader	-
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	2 x 475W/4 Ω 2 x 260W/8 Ω 1 x 900W/8 Ω (mostek)
Zasilanie	230V~/50Hz/1250VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1250 VA
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	465 mm
Wysokość	150 mm
Głębokość	395 mm
Wysokość (U)	-
Waga	10,1 kg