

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/b-fcs-6051-jednostka-centralna-p-7230.html>



B FCS 6051 Jednostka centralna

Cena brutto **8 290,00 zł**

Cena netto **6 739,84 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **B FCS 6051**

Opis produktu

Jednostka centralna

Trzy wejścia do podłączania pulpitów mikrofonowych, do każdego złącza można podłączyć do 25 pulpitów

W połączeniu z jednostką rozszerzającą możliwość sterowania 10 pulpitami przewodniczącego oraz 999 pulpitami delegatów

4x20 cyfrowy wyświetlacz LCD

Dostępne tryby pracy i funkcje:

- **NORMAL/OVERRIDE/CHAIRMAN**
- **FIFO:** Głos może zabierać określona liczba delegatów; każdy kolejny mikrofon będzie ustawiany w tryb oczekiwania
- **OPEN-MIC:** Głos może zabierać 1-30 delegatów
- **VOICE :** 10-99 sekund po zakończeniu mówienia następuje automatyczne wyłączenie mikrofonów

Automatyczne testowanie połączeń mikrofonowych po włączeniu systemu

Panel przedni jednostki centralnej, podobnie jak pulpit przewodniczącego, pozwala na sterowanie całym systemem

Port RS-232 do współpracy z systemami zarządzania salą multimedialną (np. Crestron, AMX)

Możliwość włączenia jednego z dwóch trybów funkcji śledzenia mówców: **BUTTON/VOICE**

Cyfrowe sterowanie poziomem głośności

Wbudowany moduł do głosowania

W komplecie oprogramowanie do graficznego sterowania i śledzenia pracy systemu FCS 6071 (BxB Authorized Conference Management Software)

Parametry

Pasma przenoszenia	100Hz ÷ 16kHz
Wejścia LINE IN	-4dB ÷ +6dB, 10kΩ symetryczne
Wyjścia LINE OUT	-4dB ÷ +12dB, 200Ω symetryczne
Czułość	- 60dB
THD	< 0.5%
Stosunek S/N	≥ 90dB
Połączenie dla pulpitów mikrofonowych	3 × 9-pin gniazdo typu DB
Wejścia mikrofonowe MIC (XLR)	1 × 600Ω/6mV/-22dB (cyfrowe sterowanie)
Wejścia liniowe (XLR)	1 × 20kΩ/300mV/-10dB (cyfrowe sterowanie)
Wskaźnik głośności	5 diodowy
Zasilanie	110/220V~ / 50-60Hz
Wymiary (W × S × D)	100 × 430 × 230mm
Waga	8kg