

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mxt-52mp3-mikser-z-wbudowanym-odtwarzaczem-mp3-p-7824.html>



MXT-52MP3 Mikser z wbudowanym odtwarzaczem MP3

Cena brutto	1 199,00 zł
Cena netto	974,80 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	MXT-52MP3
Kod EAN	4007754261387

Opis produktu

Mikser z wbudowanym odtwarzaczem MP3
do montażu wpustowego.

- 2 symetryczne wejścia mikrofon/linia (XLR), każde z regulacją wzmacnienia oraz włączanym zasilaniem phantom
- 2 wejście liniowe (RCA L/R)
- 1 wejście Aux (gniazdo 3.5mm)
- Wbudowany odtwarzacz MP3 z interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC i pilotem sterującym
- 2-punktowy korektor barwy oraz regulator głośności dla wyjścia
- Diodowy wskaźnik statusu oraz przesterowania
- Metalowa obudowa z tylną pokrywą ochronną

Parametry

Liczba kanałów	6
Liczba wejść	5
Wejście mikrofonowe	1 mV, 2 x XLR, bal.
Wejście liniowe	230 mV, 2 x XLR, bal. 160 mV, 2 x RCA L/R
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtworzenie)	-
Wejście aux	160 mV, 1 x 3.5 mm jack
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	1-10 V, terminal, mono, bal.
Wyjście record	-
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	-
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	-
Control room	-
Tape	-
Słuchawki	-
Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-
USB	yes
Pasmo przenoszenia	20-20000 Hz
THD	

Stosunek S/N	>78 dB
Przesłuch	-
Korektor basy	±10 dB/100 Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±10 dB/12 kHz
Korektor graficzny	-
Talkover	-
Zasilanie phantom	19 V
Crossfader	-
Odtwarzacz	MP3, USB
Końcówka mocy	-
Zasilanie	DC/~ 24 V/250 mA
Napięcie zasilające	24 V
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	200 mm
Wysokość	160 mm
Głębokość	90 mm
Wysokość (U)	-
Waga	1,25 kg