

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-890rcd-wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-p-5695.html>



PA-890RCD Wzmacniacz miksujący PA, mono

Cena brutto	2 116,00 zł
Cena netto	1 720,33 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PA-890RCD
Kod EAN	4007754211894

Opis produktu

Wzmacniacz miksujący PA, mono, 80W_{RMS},

z odtwarzaczem CD/MP3 oraz tunerem.

- Odtwarzacz CD z szufladą, odtwarzanie losowe, powtarzanie, programowanie, odtwarzanie płyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3, interfejs USB, osobny włącznik
- Tuner AM/FM z 5 programowanymi przyciskami stacji, funkcją wyszukiwania stacji, osobny włącznik
- 3 wejścia mikrofonowe, w tym 1 przełączane mikr./linia
- Syrena alarmowa
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- Regulator poziomu wejściowego
- 2-punktowy korektor barwy
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Parametry

Kanały	3
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	80 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	-
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	1.5mV (mic), 300mV (line)
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	50-15000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor średnie	-

Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	>52 dB
Tłumienie przesłuchu	-
THD	1%
Zasilanie	230V~/50Hz/265VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	265 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	400x340x110mm, 2U
Szerokość	400 mm
Wysokość	110 mm
Głębokość	340 mm
Wysokość (U)	2
Waga	9,5 kg
Złącza	3 x 6.3mm (mic), 1 x 6.3mm (mic/line), terminale śrubowe (głośniki)