

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sph-30x8sw-wysokiej-jakosci-pelnopasmowy-glosnik-hifi-20wrms-8-z-czarna-kewlarowa-membrana-p-6264.html>



SPH-30X/8SW Wysokiej jakości pełnopasmowy głośnik HiFi, 20W_{RMS}, 8Ω, z czarną kewlarową membraną

Cena brutto	284,00 zł
Cena netto	230,89 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPH-30X/8SW
Kod EAN	4007754230826

Opis produktu

Wysokiej jakości pełnopasmowe głośniki HiFi, 20W_{RMS}, 8Ω (/8) oraz 4Ω (/4), z żółtą lub czarną (SW) kewlarową membraną

- Świetnie wytłumiona membrana kewlarowa o bardzo małej wadze
- Napęd z pełną wentylacją
- Wysokiej jakości podwójny magnes neodymowy
- Specjalnie zaprojektowany kosz dający wiele możliwości aranżacyjnych
- Wysoka skuteczność
- Do zastosowań w wielu aplikacjach od małych zestawów PA pracujących w tle, takich jak tylne głośniki w systemach kina domowego przez pracę w zestawach w paśmie średnio-wysokotonowym lub średniotonowe w zestawach High-End po pracę w grupach w kolumnach głośnikowych

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-17000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	105 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	20 W
Moc muzyczna	50 W
Czułość	87 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszzeń (Cms)	0,90 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	2,65 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	8,59
Dobroć elektryczna (Qes)	0,49
Dobroć całkowita (Qts)	0,42
Objętość ekwiwalentna (Vas)	1,3 l

Rezystancja cewki (Re)	5,7 Ω
Współczynnik BxL	4,48 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,5 mH
Średnica cewki	Ø21 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	± 2 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	30 cm ²
Waga magnesu	neodymowy
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø73 mm
Głębokość montażowa	40,7 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 80.5mm x 42mm
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	80,5 mm
Wysokość	80,5 mm
Głębokość	42 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	141 g
Ilość	1
Typ głośnika	3"